



# ND-Series Timing Guide

P517-432

**SCHLAGE**

**IMPORTANT: DO NOT** insert key in outside cylinder (if applicable) before or during these steps!

## NOTICE

FAILURE TO PROPERLY TIME THE LOCK WILL RESULT IN IMPROPER FUNCTION, AND CAN CAUSE DAMAGE TO THE LOCK.

Tools Needed



## Step 1

Install Lock  
**EXCEPT INSIDE LEVER**  
ND60 (including XN12-001),  
ND66, ND75,  
ND93, ND95

→ ND66

Install Lock  
**EXCEPT OUTSIDE LEVER**  
ND70, ND25x70,  
ND70x80, ND73,  
ND94, ND97

→ ND60  
ND75  
ND93  
ND95

Install Lock  
**EXCEPT BOTH LEVERS**  
ND72 (including XN12-002  
and XN12-003)

→ →

## Step 2

From INSIDE, rotate key cam CCW until it stops.



Now, rotate CW to:  
  
Conventional Cylinder  
  
Interchangeable Core Cylinder



From INSIDE, rotate key cam CCW until it stops.



Now, rotate CW to:  
  
Conventional Cylinder  
  
Interchangeable Core Cylinder



From OUTSIDE, rotate key cam CCW until it stops.



Now, rotate CW to:  
  
Conventional Cylinder  
  
Interchangeable Core Cylinder





## Step 3

## Step 4



### Install Cylinder and Lever

With key rotated 90° clockwise, press lever onto lever post.



### For IC Cylinders:

Align cylinder tailpiece blade and keyway.



Insert assembly into lever.


## Step 5

### Check Operation

See chart below for correct key rotation.

ND66 ND72* ND75 ND95	<b>INSIDE</b> rotates 360° to lock and unlock. <b>OUTSIDE</b> rotates 360° to lock and unlock.
ND60 ND93	<b>INSIDE</b> rotates 360° to lock and unlock. <b>OUTSIDE</b> rotates to retract latch.
ND70 ND25X70 ND70X80 ND94	<b>OUTSIDE</b> rotates 360° to lock and unlock.
ND73 ND97	<b>OUTSIDE</b> rotates 360° to lock and unlock. When <b>OUTSIDE</b> is locked by push button, <b>OUTSIDE</b> key should rotate 45° to unlock.

**ND72\*** : Follow steps 2-5 to time inside lever, then continue to step 6.




For example, ND66 will lock and unlock with a 360° turn of the key.

## Step 6


### Troubleshooting

If your lock does not allow you to remove key, remove keyed lever, rotate key 180° and reinstall.

#### Remove Keyed Lever



To remove a keyed lever, rotate key 90°.



Insert pin wrench and push against lever catch. Pull off the lever.



© Allegion 2018  
Printed in U.S.A.  
P517-432 Rev. 02/18-C


# Guía de sincronización de la Serie ND

## Guide de synchronisation séries ND

**IMPORTANTE:** ¡NO inserte la chaveta en el cilindro externo (si corresponde) antes o durante estos pasos!

**IMPORTANT :** NE PAS insérer la clé dans le cylindre extérieur (le cas échéant) avant ou au cours de ces étapes!

Herramientas necesarias  
Outils nécessaires



### Paso 1 Étape 1

Instale la cerradura  
**EXCEPTO LA MANIJA INTERNA**

Instalar la cerradura  
**SAUF LE LEVIER INTÉRIEUR**

ND66  
ND60 (incluso/  
y compris XN12-001),  
ND66, ND75,  
ND93, ND95

Instale la cerradura  
**EXCEPTO LA MANIJA EXTERNA**

Instalar la cerradura  
**SAUF LE LEVIER EXTÉRIEUR**

ND70, ND25x70,  
ND70x80, ND73,  
ND94, ND97


Instale la cerradura  
**EXCEPTO LAS DOS MANIJAS**

Instalar la cerradura  
**SAUF LES DEUX LEVIERS**


ND72 (incluso/  
y compris XN12-002  
y/et XN12-003)

### Paso 2 Étape 2


Desde **ADENTRO**, gire la leva de la llave en sentido antihorario (**AH**) hasta que se detenga.  
De l'**INTÉRIEUR**, tourner la came de la clé dans le sens antihoraire (**AH**) jusqu'à la butée.



Desde **ADENTRO**, gire la leva de la llave en sentido **AH** hasta que se detenga.  
De l'**INTÉRIEUR**, tourner la came de la clé dans le sens **AH** jusqu'à la butée.



Desde **AFUERA**, gire la leva de la llave en sentido **AH** hasta que se detenga.  
De l'**EXTÉRIEUR**, tourner la came de la clé dans le sens **AH** jusqu'à la butée.



### Paso 3 Étape 3

Ahora, gire en sentido horario hacia:  
Tourner dans le sens horaire pour:

Cilindro convencional  
Cylindre conventionnel



### Paso 4 Étape 4

#### Instale el cilindro y la palanca

Con la llave girada 90° en sentido horario, presione la manija en el poste de la manija

#### Installer le cylindre et le levier

Avec la clé tournée à 90° dans le sens horaire, pousser le levier dans le support du levier




#### Para cilindros IC:

Alinee la ranura de la chaveta y la paleta de la cola del pestillo del cilindro


#### Pour les cylindres de barilets interchangeables :

Aligner la lame de la tige du cylindre et le chemin de clé



FSIC SFIC

Girar la llave 15° y sujetarla.  
Tourner la clé 15° et maintenir.



Inserte el ensamblaje en la manija.  
Insérer l'ensemble dans le levier.

### Paso 5 Étape 5

#### Compruebe la operación

Consulte el cuadro siguiente para ver la rotación correcta de la llave.


#### Vérifier le fonctionnement

Voir le graphique ci-dessous pour la rotation correcte de la clé.

ND66 ND72* ND75 ND95	<b>INTERNA</b> gira 360° para bloquear y desbloquear. <b>EXTERNA</b> gira 360° para bloquear y desbloquear. <b>L'INTÉRIEUR</b> tourne à 360° pour verrouiller et déverrouiller. <b>L'EXTÉRIEUR</b> tourne à 360° pour verrouiller et déverrouiller.
ND60 ND93	<b>INTERNA</b> gira 360° para bloquear y desbloquear. <b>EXTERNA</b> gira para retraer el pasador. <b>L'INTÉRIEUR</b> tourne à 360° pour verrouiller et déverrouiller. <b>L'EXTÉRIEUR</b> tourne pour retirar le loquet.
ND70 ND25x70 ND70x80 ND94	<b>EXTERNA</b> gira 360° para bloquear y desbloquear. <b>L'EXTÉRIEUR</b> tourne à 360° para verrouiller y déverrouiller.
ND73 ND97	<b>EXTERNA</b> gira 360° para bloquear y desbloquear. <b>EXTERNA</b> gira para retraer el pasador. Cuando la externa se bloquea con un botón, la llave <b>EXTERNA</b> debe girar 45° para desbloquear. <b>L'EXTÉRIEUR</b> tourne à 360° para verrouiller y déverrouiller. <b>L'EXTÉRIEUR</b> tourne pour retirar el loquet. Lorsque l' <b>EXTÉRIEUR</b> est verrouillé par le bouton poussoir, la clé <b>EXTÉRIEURE</b> devrait tourner à 45° pour déverrouiller.

**ND72\*** : Siga los pasos 2 a 5 para sincronizar la manija interna, luego continúe con el paso 6.

**ND72\*** : Suivez les étapes 2 à 5 pour synchroniser le levier intérieur, puis passez à l'étape 6.



Por ejemplo, ND66 se bloqueará y desbloqueará con un giro de 360° de la llave.

Par exemple, ND66 se verrouille et se déverrouille en tournant la clé à 360°.

### Paso 6 Étape 6


#### Resolución de problemas

Si la cerradura no le permite quitar la llave, retire la manija con llave, gire la llave 180° y vuelva a instalar.

#### Dépannage


La clé ne peut pas être retirée à cause du verrou. Retirer le levier à clé, tourner la clé à 180° puis réinstallez.

#### Retire la manija con llave Retirer un levier à clé



Para retirar una manija con llave, rote 90° la llave.

Pour retirer un levier à clé, tourner la clé à 90°.



Inserte la llave de espiga y haga presión contra el retén de la manija. Suelte la manija.

Insérer la clé à ergot et la pousser contre le mentonnet du levier. Retirer le levier.